

# LED水銀灯ランプ(コーン形)(高輝度タイプ)

TAIYO

従来の水銀灯と比べ消費電力約70%カット!  
光源は50,000時間の長寿命!  
年間CO<sub>2</sub>排出量を約70%カット!  
チラツキが殆どなく目に優しい設計!

水銀灯の置換えに最適!  
照射角度360°の広配光! 下面も明るい!  
駐車場灯・公園灯・街路灯・防犯灯・キャノピー等に最適!  
**配線工事必要**

**既存器具に使用可!!**

**水銀灯の代替OK!!**

製品写真			<div style="border: 1px solid black; background-color: orange; padding: 5px; display: inline-block;">密閉器具 対応</div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: blue; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">電源内蔵</div>
			<div style="border: 1px solid black; background-color: green; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">口金 E39</div>	
型名	LCG2-80W	LCG2-100W		
明るさ	水銀灯350W相当	水銀灯400W相当		
入力電圧	AC100V ~ 277V 50/60Hz			
入力電流	0.8A (AC100V)	1.0A (AC100V)		
入力容量	80VA (AC100V)	100VA (AC100V)		
消費電力	80W	100W		
配光角	360°			
LED個数	250個	288個		
全光束	10,400 lm	13,000 lm		
色温度	昼白色 (5000K) (オプション: オレンジ色 (2000K), 電球色 (3000K))			
設計寿命	50,000H			
口金	E39	E39		
サイズ	130mm x 293mm	130mm x 323mm		
重量	1.6kg	1.9kg		
使用環境	-30 ~ 50			
電源タイプ	電源内蔵			
付属品	落下防止ワイヤー			
設置例				

防水ではないので直接水がかかる場所では使用できません。  
既存器具で使用可能ですが配線工事が必要です。配線工事は電気工事有資格者が施工して下さい。

**長期保証3年間**

お問い合わせ先  
**大洋電子株式会社**  
〒989-1201 宮城県柴田郡大河原町大谷字西原前140-2  
TEL 0224 52-2577 URL <http://www.taiyodensi.co.jp>  
FAX 0224 52-2715 E-mail [led@taiyodensi.co.jp](mailto:led@taiyodensi.co.jp)  
LED照明機器事業部  
営業担当: 近江<sup>おのみ</sup>、佐藤<sup>さとう</sup> アシスタント: 山木<sup>やまぎ</sup>  
技術担当: 斎藤

販売代理店

2018.1

製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。